

www.eaton.cz

www.xcomfort.cz

Chytrá elektroinstalace xComfort

Katalog RF systém



Powering Business Worldwide

Chytrá elektroinstalace xComfort

Bezdrátové spínání a stmívání, ovládání spotřebičů a rolet

RF sady s tlačítka EATON 55 x 55 mm

Sady pro rozšíření klasické elektroinstalace s možností libovolného umístění dodatečných vypínačů. Předností těchto sad je bezdrátové ovládání, které dovoluje instalaci vypínače na libovolné místo, např. na skleněné stěny, kdekoliv v koupelně a všude tam, kde jej potřebujete.



RF sady jsou již naprogramovány a stačí je jen zapojit (podrobný návod přiložen). Tlačítko obsahuje baterii (před uvedením do provozu vyjměte PVC fólii pod baterií). Tlačítka jsou kompletní včetně bílého rámečku a středového krytu EATON – lesklé provedení.

Základní sady je možné kdykoli rozšířit o další tlačítka nebo spínací, stmívací, roletové aktory. Rámeček a kryt tlačítka je možné zaměnit za jiný viz nabídka na str. 156 – 159.

Kdykoli je možné doplnit chytrou jednotkou RF Smart Manager, která zajistí komfortní řízení a bezpečnost celé domácnosti a umožní Vám mít dům pod kontrolou.

RF tlačítka EATON lze kombinovat s rámečky 55 x 55 mm vybraných výrobců jako např. Berker, Merten, Koop, Jung, Elko, Gira, Siemens, Busch-Jaeager (viz strana 159), jiné barvy středových krytů EATON jsou na straně 156 – 158.



Obj. č.	Typ	Použití	Popis
193727	CPAD-00/212	Spínání	RF Spínací set - spínací aktor 10 A + 2bodové tlačítko EATON lesklá bílá 55x55 mm
193728	CPAD-00/213	Stmívání	RF Stmívací set - stmívací aktor 250 W + 2bodové tlačítko EATON lesklá bílá 55x55 mm
193729	CPAD-00/214	Rolety	RF Roletový set - roletový aktor 6 A + 2bodové tlačítko EATON lesklá bílá 55x55 mm
193730	CPAD-00/215	Spínání s bin.vst.	RF Spínací set rekonstrukce - spínací aktor 10 A s bin. vstupem + 2bodové tlačítko EATON lesklá bílá 55x55 mm
193731	CPAD-00/216	Ventilátor	RF Ventilační set - roletový aktor 6 A + 4bodové tlačítko EATON lesklá bílá 55x55 mm
193732	CPAD-00/217	Topení	RF Set pro vytápění - vytápěcí aktor 10 A + bezdrátový dotykový termostat EATON lesklá bílá 55x55 mm
195899	CPAD-00/220		RF Sada pro vodní podlahové vytápění 5 místností (1x Multiaktor, 5x Dotykový termostat s displejem, 5x Hlavice 230 V/ 1 W)

Chytrá elektroinstalace xComfort

Bezdrátové spínání a stmívání, ovládání spotřebičů

RF Spínací aktory 230 V

Funkce: Spínání osvětlení a zásuvek el. spotřebičů, ventilátorů a čerpadel, ovládání vytápění, klimatizace a vřetechotechniky, případně v tlačítkové funkci ovládání modulových stmívačů. Nová technologie spínání, bin. vstup pro ovládání klasickým tlačítkem nebo vypínačem 230 V. Měření a zobrazení el. energie při použití SM.

Instalace: Do instalační krabice Ø 68 mm - hloubka 18 mm pro NEW SA.

Výstup 8 A (6 A): Reléový kontakt 230 V AC. Zátěž: Odporová 8 A / 230 V (pro 2p provedení 6 A) a kapacitní (max. 400 VA).

Výstup 10 A, 16 A: Hybridní spínání v nule proudu (polovodič + reléový kontakt 230 V AC). Zátěž: RLC i kombinovaná 10 A / 2300 W, 16 A / 3680 W.



Obj. č.	Typ	Popis
172937	CSAU-01/01-10	RF Spínací aktor, 10 A/230 V AC, hybridní spínání v nule
172938	CSAU-01/01-10I	RF Spínací aktor s bin. vstupem, 10 A/230 V AC, hybridní spínání
172939	CSAU-01/01-10IE	RF Spín. aktor s bin. vstupem a měřčem el. energie, 10 A/230 V AC
172940	CSAU-01/01-16	RF Spínací aktor, 16 A/230 V AC, hybridní spínání v nule
172941	CSAU-01/01-16I	RF Spínací aktor s bin. vstupem, 16 A/230 V AC, hybridní spínání
172942	CSAU-01/01-16IE	RF Spín. aktor s bin. vstupem a měřčem el. energie, 16 A/230 V AC
240694	CSAU-01/02	RF Spínací aktor bezpotenciálový, 8 A/230 V AC, 8 A/24 V DC, 1 A/12 V DC
240695	CSAU-01/03	RF Spínací aktor s odpínáním obou pracovních vodičů L a N, 6 A/230 V AC
121080	CSAU-01/04	RF Spínací aktor tlačítkový (kontakt aktivní po dobu stlačení), 8 A/230 V AC

RF Smart stmívací aktory 230 V

Funkce: Bezproblémové stmívání většiny stmívatelných světelných zdrojů do 250 W. Nastavování požadované intenzity a měření spotřeby el. energie. Možnost výběru z předdefinovaných stmívacích profilů nebo vytváření vlastních profilů. Dva binární vstupy umožňují ovládání pomocí klasického tlačítka 230 V nebo blokuji použití PIR senzoru.

Instalace: Do instalační krabice Ø 68 mm (např. KPR 68).

Výstup: Fázové řízení na vzestupné a sestupné hraně.

Autodetekce připojené zátěže.

Zátěž: Stmívání všech typů RLC zátěží napájených 230 V - žárovky, stmívatelné LED žárovky a kompaktní zářivky. Nepotřebuje minimální zátěž, stmívání již od 0 W.

Otestované LED zdroje různých výrobců jsou k dispozici na vyžádání.



Obj. č.	Typ	Popis
182443	CDAU-01/04	RF Stmívací aktor univerzální, 250 W
182444	CDAU-01/04-I	RF Stmívací aktor univerzální s dvojitým bin. vstupem, 250 W
182445	CDAU-01/04-E	RF Stmívací aktor univerzální s měřčem el.energie, 250 W

RF Smart stmívací aktory výkonové 230 V

Funkce: Bezproblémové stmívání většiny světelných zdrojů až do 500 W. Nastavování požadované intenzity a měření spotřeby el. energie. Možnost výběru z předdefinovaných stmívacích profilů nebo vytváření vlastních profilů. Dva binární vstupy umožňují ovládání pomocí klasického tlačítka 230 V nebo blokuji použití PIR senzoru.

Instalace: Do instalační PVC krabice min. 200x200 mm nebo rozváděče.

Výstup: Fázové řízení na vzestupné a sestupné hraně. Autodetekce připojené zátěže.

Zátěž: Stmívání všech typů RLC zátěží napájených 230 V - žárovky, stmívatelné LED žárovky a kompaktní zářivky. Nepotřebuje minimální zátěž, stmívání již od 0 W.

Otestované LED zdroje různých výrobců jsou k dispozici na vyžádání.



Obj. č.	Typ	Popis
182446	CDAE-01/04	RF Stmívací aktor univerzální, 250 W
182448	CDAE-01/05-I	RF Stmívací aktor univerzální s bin. vstupy 2x 230 V AC, 500 W
182449	CDAE-01/05-E	RF Stmívací aktor univerzální s měřčem el.energie, 500 W

Chytrá elektroinstalace xComfort

Bezdrátové ovládání rolet, analogové ovládání a routery

RF Roletové aktory 230 V

Funkce: Ovládání elektrických pohonů rolet, žaluzií, bran, garážových vrat s napětím 230 V AC. V komfortním režimu je možné aktivovat bezpečnostní funkci: např. po dobu deště/větru aktor vytáhne rolety do bezpečné pozice a zablokuje ovládání tlačítky.

Instalace: Do instalační krabice Ø 68 mm.

Výstup: Dva reléové kontakty s výstupem 230 V AC, el. blokováno.

Zátěž: Odporová a motorické pohony (pro dva motory použijte dva aktory).



Obj. č.	Typ	Popis
240696	CJAU-01/02	RF Roletový aktor, 2x6 A/230 V AC
109231	CJAU-01/03	RF Roletový aktor tlačítkový (kontakt aktivní po dobu stlačení), 2x6 A/230 V AC

Elektronická ochrana při přetížení (automatický návrat) u všech aktorů.

RF Analogové aktory 0/10 V a 1-10 V max. 20 mA

Funkce CAAE-01/01: Plynulé řízení komponentů (směšovací ventily, vzduchotechnika, kotle, RGB regulátory pro LED, stmívače, frekv. měniče a pod.) s řídicím napětím 0/10 V.

Funkce CAAE-01/02: Plynulé řízení komponentů (stmívatelné předřadníky, zářivky, LED svítidel a pod.) s řídicím napětím 1-10 V.

Instalace: Do instalační PVC krabice min. 200x200 mm nebo rozváděče.

Výstup: Analogový výstup 0/10 V, resp. 1-10 V řízený spolu s výstupním relé 8 A/230 V AC (pro zářivky max. 400 VA). Lineární / logaritmická charakteristika.



Obj. č.	Typ	Popis
240697	CAAE-01/01	RF Analogový aktor, 0/10 V, relé 8 A/230 V AC
240698	CAAE-01/02	RF Analogový aktor, 1-10 V, relé 8 A/230 V AC

RF Přenosné zásuvky spínací/stmívací/vytápěcí 230 V

Funkce: Ovládání stojanových lamp, elektrických spotřebičů a topení s připojením do zásuvky spínacím/stmívacím/vytápěcím aktorem integrovaným v adaptéru. Programování a vlastnosti shodné se spínacím/stmívacím/vytápěcím aktorem. Integrované měření s indikací pomocí RGB LED. Elektronická ochrana při přetížení s autom. návratem, u stmívače navíc s ochranou proti zkratu.

Instalace: Do zásuvky 230 V AC.

Výstup: Reléový kontakt / elektronický výstup 230 V AC.

Zátěž: R/L/C/LED zátěž.



Obj. č.	Typ	Popis
195169	CSAP-01/E5-12E	RF Zásuvkový adaptér spínací 12 A/230 V AC, měření spotřeby
195173	CDAP-01/E5-1E	RF Zásuvkový adaptér stmívací 0-250 W/230 V AC, měření spotřeby
195177	CHAP-01/E5-12E	RF Zásuvkový adaptér vytápěcí 12 A/230 V AC, měření spotřeby

RF Routery 230 V

Funkce: Zvětšení dosahu RF signálu mezi senzorem a aktorem, pokud signál není dostatečný (železobeton, kov, pokovené sklo apod.). Nová technologie umožňuje routing pro ostatní aktory (32), zobrazení statusu pro OLD a NEW technologii aktorů. Provedení s log. funkcemi obdobně jako RM, s 5 funkcemi - A, Nebo, =, <, >.

Instalace: Do instalační krabice Ø 68 mm.

Programování: Pro standardní router šroubovákem, programování routeru s log. funkcemi rovněž softwarem MRF. Routerem v RF systému se může stát libovolný prvek napájený ze sítě 230 V.



Obj. č.	Typ	Popis
172943	CROU-00/01-S	RF Router standardní 0,23 W/230 V AC
172944	CROU-00/01-SL	RF Router s logickými funkcemi 0,23 W/230 V AC

Chytrá elektroinstalace xComfort

Bezdrátová regulace vytápění pro radiátory a podlahovky

RF Vytápěcí aktory PWM 230 V

Funkce: Vytápěcí aktor pro řízení topení a chlazení. Možnost přímého spínání silových zátěží 10/16 A. Pro ovládání ventilů radiátorů nebo rozdělovače se použijí tiché aktory 1A v kombinaci s ventilem 230 V, typ CHVZ-00/04. Řízení je pomocí nové technologie spínání s PWM regulací. Vytápěcí aktory lze řídit přímo v jednotlivých místnostech dotykovými termostaty. Pokud je vyžadováno řízení na předvolené teploty a v požadovaných časech, pak je nezbytné instalovat řídicí jednotku xComfort (Smart Manager, Room Manager) nebo ECI-LAN pro externí řízení s možností vyhodnocení spotřeby el. energie ve Smart Manageru.



Činnost vytápěcího aktoru: Aktor s PWM regulací pro různé zdroje vytápění - je nutné zvolit jeden z 5 přednastavených topných profilů - el. podlaha s topnou fólií, el. podlaha s topným kabelem, el. konvektory, el. infra panely nebo teplovodní radiátory. Podpora RF senzoru podlahové teploty pro el. podlahovku (regulace na min. a max. teplotu). Bezpečnostní funkce - pokud není obdržena teplota místnosti nebo podlahy - výstup se vypne a dál bude spínat podle přednastavené úrovně. Aktor není možné použít pro spínání osvětlení nebo spotřebičů.

Instalace: Do instalačních krabic, rozváděče, PVC teplovodního rozdělovače.

Výstup 1 A: Elektronický výstup 1A / 230 V AC (bez relé), měření spotřeby.

Výstup 10 A, 16 A: Pro výkonové spínání 10/16 A / 230 V AC, hybridní spínání v nule proudu (elektronický výstup + relé 230 V AC), RLC zátěž, měření spotřeby.

Obj. č.	Typ	Popis
194374	CHAU-01/01-1ES	RF Vytápěcí aktor PWM 1 A tichý pro termoelektrické hlavice
194372	CHAU-01/01-10E	RF Vytápěcí aktor PWM 10 A s měřicem spotřeby
194373	CHAU-01/01-16E	RF Vytápěcí aktor PWM 16 A s měřicem spotřeby
195177	CHAP-01/E5-12E	RF Zásuvkový adaptér vytápěcí 12 A/230 V AC, měření spotřeby
193732	CPAD-00/217	RF Set pro vytápění - aktor topení 10 A + bezdrátový dotykový termostat EATON lesklá bílá 55x55 mm

RF Multiaktor 12-kanálový pro podlahové vytápění

Funkce: Multiaktor pro samostatné řízení topení a chlazení až 12 zón. Pro ovládání ventilů rozdělovače se použijí hlavice 230 V (CHVZ-00/04), na výstupy 6 a 7 je možné připojit po dvou hlavicih - např. místnost s více okruhy. Řízení hlavice je pomocí reléových výstupů s PWM regulací.



Multiaktor lze řídit přímo z jednotlivých místností dotykovými termostaty. Pokud je vyžadováno řízení na předvolené teploty a v požadovaných časech, pak je nezbytné instalovat řídicí jednotku xComfort (Smart Manager, Room Manager) nebo ECI-LAN pro externí řízení.

Činnost multiaktoru: každých 15 min. porovnává nastavenou a skutečnou teplotu. Pokud je rozdíl velký, ventil se otevře na max. 12 minut. Když se rozdíl teplot zmenšuje, čas zapnutí ventilu se zkracuje až na minimální dobu 1 min. pro temperaci podlahy.

Instalace: Do PVC teplovodního rozdělovače nebo rozváděče.

Spínání čerpadla: 1x reléový kontakt 230 V nebo bezdrátově (spínací aktor CSAU).

Výstupy: 14x reléový kontakt 230 V pro 12 zón - ventily CHVZ-01/04.

Napájení: 230 VAC.

Obj. č.	Typ	Popis
164333	CHAU-01/12	RF Multiaktor pro topení/chlazení, 12 místností
195899	CPAD-00/220	RF Sada pro vodní podlahové vytápění 5 místností (1x Multiaktor, 5x Dotykový termostat s displejem, 5x Hlavice 230 V/1 W)

Chytrá elektroinstalace xComfort

Bezdrátová regulace vytápění pro radiátory a podlahovky

Termoelektrická hlavice 230 V pro ventil topení

Funkce: Regulace radiátorů nebo ventilů podlahového topení. Ovládání vytápěcími aktory CHAU, spínacími aktory CSAU, nebo stmívacím aktorem CDAU-01/04 (tichý provoz). U podlahového topení je hlavice ovládaná přímo multiaktorem. Bez napětí je ventil vypnutý (netopí).

Instalace: Na ventil topení přes redukční kroužek.

Napájení: 230 V AC / 1 W.



Obj. č.	Typ	Popis
179678	CHVZ-01/04	Termoelektrická hlavice na ventil, 230 V AC / 1 W
118867	CMMZ-00/18	Redukční kroužek nižší (KORADO, HEIMEIER)
118866	CMMZ-00/17	Redukční kroužek vyšší (DANFOS)
182452	CMMZ-00/38	Redukční kroužek pro ventily M28x1,5 (Tour & Andersson, Nereus 9440)

RF Hlavice bateriová s motorickým pohonem

Funkce: Plynulé řízení průtoku topné vody pro radiátory. Zabudovaný motorový pohon a senzor teploty. Displej s podsvícením pro zobrazení režimu hlavice. Tlačítka lze dočasně změnit přednastavenou teplotu nastavenou ve smartphonu a aktivovat dětskou pojistku (do automatického režimu se přepne po nastavené době 0 - 120 min). Automatické funkce - Protimrazová ochrana a Otevřené okno.

Použití: RF hlavici doporučujeme instalovat spolu s řídicí jednotkou Smart Manager - všechny parametry vytápění se nastaví na tabletu nebo v telefonu. Pro řízení je možné použít také Room Manager (bez možnosti vzdáleného ovládání). Je možné využít odchodové tlačítko, externí okenní kontakty a řízení zdroje tepla - spínání kotle nebo oběhového čerpadla. Rovněž lze použít v autonomním režimu (bez Smart Manageru) pro řízení vytápění po celý den na jednu teplotu.

Instalace: Na ventily topení Heimeier (M30x1,5). Pro Danfos jsou přibaleny redukční kroužky.

Napájení: 2x baterie AA - součástí dodávky (životnost až 2 roky).



Obj. č.	Typ	Popis
195213	CHVZ-01/05	RF Hlavice s motorickým pohonem, baterie 2x AA
195214	CMMZ-00/41	Adaptér pro RF hlavici CHVZ-01/05, M28x1,5 (Herz)
195215	CMMZ-00/42	Adaptér pro RF hlavici CHVZ-01/05, M28x1,5 (TA)
195216	CMMZ-00/43	Adaptér pro RF hlavici CHVZ-01/05, M28x1,5 (Comap)
195217	CMMZ-00/44	Adaptér pro RF hlavici CHVZ-01/05, M28x1,5 (Markaryds)

Chytrá elektroinstalace xComfort

Bezdrátové ovládání - dálkové ovládače a detektory pohybu

Příslušenství pro aktory

Funkce: PVC adaptér pro montáž aktorů na DIN lištu do plastových rozváděčů. Upevnění aktoru na adaptér samolepicími proužky.

RC člen pro omezení přepětových špiček při spínání indukční zátěže. Zapojuje se mezi svorky L a N spotřebiče.



Obj. č.	Typ	Popis
135529	CMMZ-00/30	Plastový adaptér pro upevnění aktorů na DIN lištu (v balení 10 ks)
292260	CMMZ-00/07	RC člen pro omezení přepětových špiček indukční zátěže

Důležité upozornění: Pro ochranu RF přístrojů napájených ze sítě 230 V použijte ochranu před atmosferickým přepětím. Je doporučeno instalovat kompletní systém svodičů přepětí třídy T1, T2 a T3.

Elektronické obvody v domácnosti se chrání svodičem třídy T3 - typ SPDT3-335-1+NPE (170487). Stejně ochrany používejte rovněž pro RF aktory.

RF Dálkové ovládače

Funkce: Dálkový ovládač pro pohodlné ovládání všech funkcí (spínání, stmívání, rolety) s možností rozlišení dlouhého a krátkého stisku. Ovládač je vybavený LED signalizující stlačení tlačítka, příjmu telegramu a sepnutí aktoru. Vybíjí baterie v ovládači je signalizovaná bliknutím příslušného aktoru při stisku tlačítka.

Provedení CHSZ-12/04 s LCD displejem pro výběr požadovaného kanálu pomocí menu a se třemi časovači s týdenním programem. Baterie součástí dodávky.



Obj. č.	Typ	Popis
143807	CHSZ-01/05	RF Mini 1-kanálový ovládač v klíčenice, červené tlačítko, baterie CR2430
109383	CHSZ-02/02	RF Mini 4-bodový ovládač v klíčenice, 2 kanály, baterie CR2430
109384	CHSZ-12/03	RF Dálkový ovládač pro max. 12 kanálů, baterie 2x AAA
118803	CHSZ-12/04	RF Dálkový ovládač s LCD pro max. 12 kanálů, baterie 2x AAA
110771	CMMZ-00/11	Magnetický držák na uchycení dálkového ovládače na stěnu
265646	CBTZ-00/01	Náhradní baterie 3 V, typ CR2430 pro CHSZ-02/02

RF Pohybový PIR detektor 110°, dvojkánalový

Funkce: 1. kanál: Spínání osvětlení při detekci pohybu ve vzdálenosti max. 12 m, při úhlu snímání 110°. Spínání je závislé na intenzitě osvětlení, nastavitelné spolu s ostatními parametry na integrovaném DIP přepínači pod krytem přístroje.

2. kanál: Spínání nezávislé na intenzitě osvětlení - je aktivní vždy při pohybu. Použití pro bezpečnostní funkci (např. pro Smart Manager nebo Room Manager).

Instalace: Na stěnu, možnost použít držák pro montáž na stěnu (součástí dodávky).

Napájení: 2x baterie AAA (součástí dodávky) nebo externí napájecí zdroj do instalační krabice Ø 68 mm.



Obj. č.	Typ	Popis
104921	CBMA-02/01	RF Pohybový detektor PIR 110°, dvojkánalový
106292	CMMZ-00/09	Náhradní držák pro montáž na stěnu
106291	CMMZ-00/08	Externí napájecí zdroj vestavný 0,25 W/230 V AC (max. 14,5 V AC)


Chytrá elektroinstalace xComfort

Bezdrátové ovládání - nástěnná RF tlačítka 45 x 45 mm NIKO

RF Nástěnná tlačítka v designu NIKO - 45 x 45 mm

Rozměr: 45 x 45 mm (pouze pro rámečky NIKO)

Funkce: Nástěnná 2, 4 a 8 bodová RF tlačítka pro ovládání spínání, stmívání, příp. řízení rolet. Tlačítko se programuje v základním nebo komfortním režimu, přičemž je možné vyhodnotit krátký a dlouhý stisk. Vybitá baterie v tlačítku je signalizovaná krátkým bliknutím příslušného aktoru při stlačení tlačítka. LED v tlačítku signalizuje stlačení (bliknutí 1x) a potvrzení přijetí telegramu cílovým aktorem (bliknutí 2x).



Instalace: Základna umožňuje nalepení na stěnu, resp. upevnění šrouby. Kompletizace vyžaduje středový kryt a rámeček dle požadovaného designu.

Rámečky NIKO: str. 161.

Středové kryty NIKO: str. 160.

Napájení: Baterie CBTZ-00/01 (CR2430) - součástí dodávky.

Obj. č.	Typ	Popis
126089	CPAD-00/130	RF 2-bodové tlačítko KOMPLET - Niko original bílá
126090	CPAD-00/131	RF 4-bodové tlačítko KOMPLET - Niko original bílá
133225	CPAD-00/150	RF 8-bodové tlačítko KOMPLET - Niko original bílá (výběhový typ)
125963	CTAA-01/03	RF 2-bodové tlačítko
125964	CTAA-02/03	RF 4-bodové tlačítko
125966	CTAA-01/03-LED	RF 2-bodové tlačítko s LED
125967	CTAA-02/03-LED	RF 4-bodové tlačítko s LED
265646	CBTZ-00/01	Náhradní baterie 3 V, typ CR2430

Životnost baterií tlačítek je přibližně 10 let a je závislá na četnosti používání tlačítka.

RF Binární vstupy bateriové a 230 V

Funkce: Dva nezávislé binární vstupy CBEU určené pro začlenění klasických spínačů a externích senzorů (okenní kontakty, EZS, kontakty stykačů, detektory přítomnosti apod.) do RF systému. Podle druhu požadované funkce kontaktu se na přístroji nastaví příslušný mód (M1- tlačítko, M2- vypínač, M3 - tlačítko a vypínač, M4 - dvojtlačítko pro ZAP a VYP). Binární vstup 230 V je obsažen rovněž v aktoru CSAU-01/01-10I pro ovládání aktoru klasickým tlačítkem nebo vypínačem. Tento vstup lze využít i samostatně pro ovládání jiného aktoru. CDAU-01/04-I má 2 binární vstupy.



Instalace: Do instalační krabice Ø 68 mm, hloubka 18 mm.

Vstupy: 2x 230 V AC nebo 2x bezpotenciálový (pro CBEU).
1x 230 V AC pro CSAU, 2x 230 V AC pro CDAU.

Obj. č.	Typ	Popis
182450	CBEU-02/03	RF Binární vstup, 2x 230 V AC, napájení 230 V AC
172938	CSAU-01/01-10I	RF Spínací aktor 10 A s bin. vstupem 230 V AC, hybridní spínání
182444	CDAU-01/04-I	RF Stmívací aktor univerzální s bin. vstupy 2x 230 V AC, 250 W
265627	CBEU-02/02	RF Binární vstup, 2x bezpotenciálový kontakt, napájení baterií CR2477N
265647	CBTZ-00/02	Náhradní baterie 3 V, typ CR2477N

RF Nástěnná tlačítka pro jiné výrobce - 55 x 55 mm

Rozměr: 55 x 55 mm

Použití: Univerzální RF tlačítka EATON je možné použít pro rámečky jiných výrobců, které mají rozměr klapky 55 x 55 mm, např. Merten, Gira, Jung, Kopp, Siemens, Berker, Elko, Busch-Jaeger. Tato tlačítka **není možné** namontovat do rámečků řady Original, Intense a Pure výrobce Niko.



Funkce: Nástěnná 2, 4 a 8 bodová RF tlačítka pro ovládání spínání, stmívání, příp. řízení rolet. Tlačítko se programuje v základním nebo komfortním režimu, přičemž je možné vyhodnotit krátký a dlouhý stisk. Vybitá baterie v tlačítku je signalizovaná krátkým bliknutím příslušného aktoru při stlačení tlačítka. LED v tlačítku signalizuje stlačení (bliknutí 1x) a potvrzení přijetí telegramu cílovým aktorem (bliknutí 2x).

Instalace: Základna, která je součástí tlačítka umožňuje nalepení na stěnu, případně upevnění šrouby. Kompletizace vyžaduje středový kryt Eaton a rámeček zakoupený u požadovaného výrobce, vyjma typů CPAD (KOMPLET), které obsahují jak středový kryt tak i rámeček EATON v barvě lesklá bílá.

Rámečky jiných výrobců: Eaton nedodává - použitelné typy str. 159.

Středové kryty EATON: Přehled ovládacích krytů str. 156 - 158.

Napájení: Baterie CBTZ-00/04 (CR2450) - součástí dodávky.

Obj. č.	Typ	Popis
173411	CPAD-00/193	RF 2-bodové tlačítko KOMPLET, lesklá bílá
173412	CPAD-00/194	RF 4-bodové tlačítko KOMPLET, lesklá bílá
173413	CPAD-00/195	RF 8-bodové tlačítko KOMPLET, lesklá bílá
125969	CTAA-01/04	RF 2-bodové tlačítko
126030	CTAA-02/04	RF 4-bodové tlačítko
126031	CTAA-04/04	RF 8-bodové tlačítko
126032	CTAA-01/04-LED	RF 2-bodové tlačítko LED
126033	CTAA-02/04-LED	RF 4-bodové tlačítko LED
126034	CTAA-04/04-LED	RF 8-bodové tlačítko LED
126066	CRAZ-01/01	Jednorámeček EATON 55 x 55 mm, lesklá bílá
195245	CRAZ-01/09	Jednorámeček EATON 55 x 55 mm, Jet černá
126039	CMMZ-00/22	Náhradní PVC základna pro uchycení na zeď
137290	CMMZ-00/24	Náhradní samolepky pro uchycení na zeď
126037	CBTZ-00/04	Náhradní baterie 3 V, typ CR2450

Chytrá elektroinstalace xComfort

Bezdrátové měření teploty a vlhkosti

RF Digitální termostat s dotykovým displejem

Funkce: Termostat s dotykovým displejem se senzorem teploty a vlhkosti pro topení a chlazení je ideálním řešením pro regulaci a monitorování klimatu v místnosti. Použití rovněž pro regulaci podlahového el. vytápění na min. a max. teplotu. K termostatu lze připojit ext. senzor teploty (PT1000) např. pro zobrazení venkovní teploty nebo regulaci el. podlahového topení. Bezdrátový termostat může být použit samostatně (termostat ovládá přímo RF aktor topení/chlazení) nebo ve spolupráci s chytrou jednotkou Smart Manager. Velký dotykový displej s podsvícením umožňuje intuitivní ovládání a snadnou změnu požadované teploty a poskytuje přehled o vytápěcích režimech. Jakákoliv změna je automaticky přenesena do Smart Manageru a obráceně. Uživatelsky nastavitelné týdenní časové plány s výběrem z jednoho ze čtyř teplotních režimů Komfort, Ekonomický, Utlum a Ochrana. Dvě dotyková tlačítka na displeji mohou být využita pro ovládání ostatních xComfort funkcí, např. libovolných aktorů osvětlení a rolet, příp. scén ve SM, které se mohou měnit např. na smartphonu. Senzor jasu pro řízení zastínění.



Instalace: Nalepení na stěnu do rámečku 55 x 55 mm, resp. upevnění šrouby, příp. na instalační krabici Ø 68 mm.

Napájení: 2x baterie AAA - součástí dodávky, nebo externí napájecí zdroj CMMZ-00/13. Servisní USB konektor pro update termostatu.

Rámeček EATON: Objednat můžete kompletní přístroj CPAD-00/198 s EATON rámečkem 55x55, lesklá bílá nebo CPAD-00/199 s černým termostatem a rámečkem 55x55.

Rámečky jiných výrobců: Eaton nedodává - použitelné typy rámečků 55 x 55 mm str. 159.

Není vhodný pro Niko rámečky 45 x 45 mm.

Obj. č.	Typ	Popis
187708	CRCA-00/08	RF Pokojový termostat dotykový s vlhkoměrem, lesklá bílá
187709	CRCA-00/09	RF Pokojový termostat dotykový s vlhkoměrem, antracit matná
187710	CRCA-00/10	RF Pokojový termostat dotykový s vlhkoměrem, zářivě bílá
187711	CRCA-00/11	RF Pokojový termostat dotykový s vlhkoměrem, alpská bílá
193911	CRCA-00/12	RF Pokojový termostat dotykový s vlhkoměrem, Signal bílá
195246	CRCA-00/13	RF Pokojový termostat dotykový s vlhkoměrem, Jet černá
126066	CRAZ-01/01	Jednorámeček EATON 55 x 55 mm, lesklá bílá
195245	CRAZ-01/09	Jednorámeček EATON 55 x 55 mm, Jet černá
177263	CSEZ-01/36	Externí senzor teploty, -50 až +200 °C, Ø 4 mm, délka kabelu 2 m
Obj. č.	Typ	Kompletní přístroj
187712	CPAD-00/198	RF Pokojový termostat dotykový s vlhkoměrem a rámečkem EATON 55x55 mm, lesklá bílá
195247	CPAD-00/199	RF Pokojový termostat dotykový s vlhkoměrem a rámečkem EATON 55x55 mm, Jet černá

RF Teplotní vstup bateriový

Funkce: Dva nezávislé teplotní vstupy určené pro připojení senzorů teploty CSEZ. Informace o naměřené hodnotě je zaslaná příslušné řídicí jednotce xComfort.

Instalace: Do instalační krabice nebo krytu senzoru.

Vstupy: 2x odporový teplotní vstup PT1000.

Napájení: Baterie CBTZ-00/02 (CR2477N) - součástí dodávky.



Obj. č.	Typ	Popis
265628	CTEU-02/01	RF Teplotní vstup pro 2x senzor CSEZ, napájení baterií CR2477N
177263	CSEZ-01/36	Senzor teploty podlahový, -50 až +200 °C, 4 mm, délka kabelu 2 m
265643	CSEZ-01/01	Senzor teploty, -50 až +180 °C, Ø 6 mm, délka kabelu 1 m
232284	EB-Z/SE/01/03	Kryt senzoru teploty pro venkovní prostory IP54
118802	CSEZ-01/24	Kryt senzoru teploty pro vnitřní prostory - bílý
265647	CBTZ-00/02	Náhradní baterie 3 V, typ CR2477N

Chytrá elektroinstalace xComfort

Bezdrátové měření teploty, vlhkosti, intenzity a kvality vzduchu

RF Pokojový termostat

Funkce: Měří aktuální teplotu v místnosti v rozsahu 0-40 °C. Korekce nastavené teploty otočným ovládačem v rozsahu ± 3 °C (v základním režimu střední poloha odpovídá teplotě 21 °C). ECO přepínač na snížení nastavené teploty (např. noční pokles na 19 °C). Informace o naměřené hodnotě je zaslaná příslušné řídicí jednotce xComfort.

Instalace: Nalepení na stěnu, resp. upevnění šrouby, příp. na instalační krabici Ø 68 mm.

Napájení: 2x baterie AAA - součástí dodávky.



Obj. č.	Typ	Popis
118781	CRCA-00/04	RF Pokojový termostat

RF Dvojitý analogový vstup

Funkce: Dva nezávislé vstupy pro senzory se standardem 0/10 V DC, 0-20 mA, 4-20 mA, nebo PT1000. Umožňuje měření teploty, vlhkosti, intenzity osvětlení, kvality vzduchu a pod. Informace o naměřené hodnotě je zaslaná příslušné řídicí jednotce xComfort. Možnost napájení připojených senzorů ze zdroje 24 V DC stejně jako analogového vstupu.

Instalace: Do instalační PVC krabice min. 200x200 mm nebo rozváděče.

Vstupy: 2x libovolný vstup 0/10 V DC, 0-20 mA, 4-20 mA nebo PT1000. Pro připojení senzoru použijte stíněný kabel (např. JYSTY 2 x 0,8 mm), délka max. 20 m.

Napájení Externí adaptér, 24 V DC.



Obj. č.	Typ	Popis
112240	CAEE-02/01	RF Analogový vstup pro 2x senzor, napájení adaptérem 24 V DC
110772	CMMZ-00/12	Napájecí adaptér zásuvkový, 6 W/24 V DC
110773	CMMZ-00/13	Napájecí adaptér vestavný, 6 W/24 V DC

Pro zobrazení hodnot v telefonu nebo na tabletu použijte Smart Manager - obdobně pro řízení vytápění i chlazení.

Chytrá elektroinstalace xComfort

Bezdrátové měření spotřeby energií - plyn, elektro, voda

RF Dvojitý impulzní vstup

Funkce: Dva impulzní vstupy (S0) pro vyhodnocení 3 f. spotřeby elektřiny, plynu a vody. Informace o naměřené hodnotě je zaslána příslušné řídicí jednotce xComfort. V kombinaci s Room Managerem umožňuje zobrazení spotřeby energie na displeji v reálném čase, trendu v porovnání s průměrnou denní spotřebou za poslední měsíc a upozornění na překročení nastavené hodnoty. Pro zobrazení ve smartphonu nebo tabletu použijte Smart Manager.

Instalace: Do instalační PVC krabice min. 200x200 mm nebo rozváděče.

Napájení: Externí adaptér, 24 V DC.



Obj. č.	Typ	Popis
118799	CIZE-02/01	RF Dvojitý impulzní vstup S0, napájení adaptérem 24 V DC
110772	CMMZ-00/12	Napájecí adaptér zásuvkový, 24 V DC/6 W
110773	CMMZ-00/13	Napájecí adaptér vestavný, 24 V DC/6 W

RF Senzory měření spotřeby elektrické energie

Funkce: Přímé měření spotřeby elektrické energie do 16 A/230 V AC (CEMU, CEMP), resp. nepřímé měření energie do 100 A (CEMU-01/03). V použití se Smart nebo Room Managerem umožňuje zobrazení aktuálního příkonu, resp. spotřeby elektrické energie v reálném čase, trendu v porovnání s průměrnou denní spotřebou za poslední měsíc a upozornění na překročení nastavené hodnoty. Senzor měří i aktuální napětí, proud a činný výkon. Vybrané typy spínačů, stmívacích a vytápěcích aktorů včetně nových typů přenosných zásuvek (typové označení končí "E") jsou rovněž vybaveny měřením spotřeby el. energie. Pro zobrazení naměřených hodnot energií v grafu je vyžadován Smart Manager.

Instalace: Do instalační krabice Ø 68 mm nebo rozváděče (CEMU, CSAU, CDAU, CHAU), do zásuvky 230 V (CSAP, CDAP, CHAP).

Napájení: Ze senzoru spotřeby 230 V AC.



Obj. č.	Typ	Popis
136477	CEMU-01/04	RF Senzor měření spotřeby 3-3680 W / 230 V AC (vodiče průřez 2,5 mm²)
136476	CEMU-01/03	RF Nepřímé měření spotřeby 100 A, 15 W-23 kW / 230 V AC
195169	CSAP-01/E5-12E	RF Zásuvkový adaptér spínací 12 A/230 V AC, měření spotřeby
172939	CSAU-01/01-10IE	RF Spín. aktor s bin. vstupem a měřičem el. energie, 10 A/230 V AC
172942	CSAU-01/01-16IE	RF Spín. aktor s bin. vstupem a měřičem el. energie, 16 A/230 V AC
182445	CDAU-01/04-E	RF Stmívací aktor univerzální s měřičem el. energie, 250 W
182449	CDAE-01/04-E	RF Stmívací aktor univerzální s měřičem el. energie, 500 W

Chytrá elektroinstalace xComfort

Řídicí jednotka xComfort s komunikací v rámci internetu

RF Smart Manager - řídicí jednotka pro smartphony

Funkce: Ovládání domácnosti ze smartphonů, tabletů, Smart TV a PC lokálně v domě a mimo dům. Takto lze ovládat osvětlení a spotřebiče, nastavovat parametry vytápění / chlazení, řídit zastínění a to i vzdáleně s připojením do internetu odkudoliv. Smart Manager je nový typ řídicí jednotky xComfort, který umožňuje zónové řízení vytápění a chlazení v jednotlivých místnostech, vyhodnocení spotřeby energií, logické řízení domácnosti s časovými, bezpečnostními a jinými komfortními funkcemi.

Je vybaven e-mailovou komunikací, SMS, sw umožňuje integraci IP kamer, makra, scény. Novinkou jsou notifikační zprávy pro iOS a Android zařízení při aktivaci alarmu nebo makra.

Software pro ovládání: Pro zařízení iOS a OS Android je nutná aplikace Smart Home xComfort, která je zdarma ke stažení. Pro ovládání z ostatních smartphonů, tabletů, Smart TV a počítačů s jiným operačním systémem, lze použít běžný internetový prohlížeč.


Komunikace: TCP/IP komunikace - připojení SM do internetu přes WiFi router. SM komunikuje bezdrátově až s 99 RF prvků v přímém dosahu, nebo i přes routing vzduchem. Pro rozšíření DB použijte ECI-LAN interface – každý rozšíří komunikaci o dalších 99 DB po datovém kabelu. Běžná instalace využívá 2 - 3 ECI jednotky. Max. 255 ECI v jednom projektu.

Systémové LED: Kontrola napájení, komunikace v síti internet (spojení s Eaton serverem), komunikace RF, nové zprávy, kontrola baterií připojených senzorů.

Adresace: DHCP – dynamická IP adresa. Připojení k Eaton serveru je poskytováno zdarma včetně IP kamer. Vzdálený přístup a programování přes webové rozhraní.

Napájení: Z externího zdroje 5 V DC/2 A – součástí dodávky.

Obj. č.	Typ	Popis
171230	CHCA-00/01	RF Smart Manager, TCP/IP, 5 V DC/2 W



Aplikace Smart Home xComfort pro smartphony a tablety pro iOS a OS Android.

Z počítačů nebo ostatních chytrých telefonů s jiným operačním systémem se ke Smart Manageru připojíte z běžného webového prohlížeče. Aplikace Eaton je přizpůsobena i pro tato zařízení.

RF Ethernet komunikační interface - ECI-LAN

Funkce: Komunikace RF systému po datovém kabelu LAN.

Zvýšení dosahu komunikace mezi RF komponenty v rozsáhlých budovách, jako jsou administrativní budovy, bungalovy, hotely a penziony. Možnost propojení několika ECI-LAN jednotek ethernetovým kabelem do LAN sítě.

Minimální konfigurace: 1x ECI + 1x SM. Vhodné pro propojení několika objektů, poschodí, místností s horší nebo neznámou kvalitou signálu. Dále je možné využít pro komunikaci s ostatními systémy třetích stran (např. AV Control4). Integrovaní rozhraní pro ostatní výrobce s komunikací na bázi protokolu- více informací na vyžádání.

Komunikace: Vzduchem nebo po datovém kabelu. ECI komunikuje až s 99 RF prvky v přímém dosahu nebo přes routing vzduchem. Připojením více ECI do sítě umožní routing signálu po kabelu mezi RF komponenty. Max. 255 ECI v jednom projektu, max. 99 LAN routerových tras každého ECI.

Adresace: Pevná IP adresa (lze změnit v MRF), IPv4 nebo IPv6.

Software: Pro update software použijte webový prohlížeč. Pro správnou funkci systému vždy používejte poslední aktualizaci.


Napájení: Z napájecího zdroje 5 V DC nebo z routeru/switche PoE.



Obj. č.	Typ	Popis
155447	CCIA-02/01	RF Ethernet interface s LAN komunikací (2,5 W, napájení ze zdroje 5-24 V DC, např. CMMZ-00/32)
155448	CCIA-03/01	RF Ethernet interface s LAN-PoE komunikací (2,5 W, napájení PoE z ethernetu 36-57 V DC)
155449	CMMZ-00/32	Napájecí zdroj MINI-USB pro CCIA-02/01, 5 V DC/1A
155451	CMMZ-00/34	Náhradní kabel USB/MINI-USB, 1 m

Komunikace RF systému pro rozsáhlé budovy

Rízení SMART MANAGEREM v síti ethernet s použitím RF ECI-LAN jednotek



RF ECI-LAN interface pro bezpečnou komunikaci RF systému po datovém kabelu. Použitím ECI jednotek lze RF systém považovat za hybridní systém, který komunikuje vzduchem a v síti ethernet. Nahrazuje běžné sběrníkové systémy.

Chytrá elektroinstalace xComfort

USB skener, senzor pro snímání kvality vzduchu

RF USB skener - konfigurační interface xComfort

Funkce: Je určený pro komfortní naprogramování RF systému xComfort podle požadavků uživatelů. Bez tohoto zařízení se nedají aktivovat logické, časové a další komfortní funkce RF systému – mimo jiné umožňuje vyhodnotit kvalitu signálu mezi komponenty a nastavit routing, pokud je to potřebné.

Napájení: Z PC přes USB port.



Obj. č.	Typ	Popis
168548	CKOZ-00/13	RF USB Programovací interface xComfort

RF USB Vizualizační a komunikační interface xComfort

Funkce: Interface spojuje RF systém xComfort s moderními přístroji, jako je tablet, PC, TV, smartphone a prostřednictvím softwarů a zařízení třetích stran (např. Control4) nabízí vzdálené ovládání včetně vizualizace z těchto zařízení. Obdobné funkce zabezpečuje ECI-LAN interface s komunikací v sítích ethernet. Je náhradou za CKOZ-00/03. Nový interface má resetovací tlačítko pro vymazání datových bodů.

Napájení: Z PC přes USB port.



Obj. č.	Typ	Popis
168549	CKOZ-00/14	RF USB Vizualizační a komunikační interface

Senzor kvality vzduchu 0/10 V

Funkce: Detekce širokého rozsahu plynů (včetně CO₂) a pachů (tělových vůní, kouře, čisticích prostředků a pod.). Pro začlenění do systému RF je potřeba použít analogový vstup 0/10 VDC (CAEE-02/01).

Instalace: Na stěnu, vnitřní montáž.

Výstup: 0/10 V DC, lineární přepočít podle měřené veličiny.

Napájení: max. 50 mA/24 V DC (z anal. vstupu CAEE-02/01).



Obj. č.	Typ	Popis
109381	CSEZ-01/16	Senzor kvality vzduchu 0/10 V DC, 24 V DC, pro vnitřní použití

Chytrá elektroinstalace xComfort

Senzory pro snímání zaplavení, detekci kouře, otevření oken/dveří

Senzor vlhkosti a teploty 0/10 V, IP65 - venkovní

Funkce: Kombinovaný senzor pro venkovní prostředí, IP65.

1. senzor vlhkosti: Měření relativní vlhkosti 5-95 %. Výstup 0/10 V DC. **2. senzor teploty:** Měření teploty -20 až +60 °C, PT1000. Pro začlenění do systému RF je potřeba použít analogový vstup 0/10 V DC (CAEE-02/01).

Instalace: Na stěnu (je nezbytné dodržet montážní polohu).

Výstup: 0/10 V DC, lineární přepočít podle měřené veličiny.

Napájení: max. 50 mA/24 V DC (z analogového vstupu CAEE-02/01).



Obj. č.	Typ	Popis
109382	CSEZ-01/17	Kombinovaný senzor vlhkosti a teploty 0/10 V DC, 24 V DC, IP65

Senzor zaplavení bateriový

Funkce: Senzor zaplavení, detektor ve spodní části přístroje, (kovové plošky). Pro začlenění do systému RF je potřeba použít binární vstup bateriový (CBEU-02/02).

Instalace: Položením na zem nebo umístěním na stěnu. Detekční plochu lze odejmout a přiloženým kablíkem 1,5 m ji umístit na zem (ochrana proti zaplavení přístroje).

Výstup: Reléový kontakt (1 A/24 V DC), akustický alarm 85 dB.

Napájení: 9 V baterie.



Obj. č.	Typ	Popis
110748	CSEZ-01/18	Senzor zaplavení, reléový kontakt, napájení 9 V baterií

Detektor kouře bateriový - autonomní hlásič

Funkce: Optická detekce kouře s akustickým alarmem.

Hlásič lze použít samostatně pro autonomní vyhodnocení kouře pomocí akustického signálu dle ČSN EN 14604.

Pro připojení do RF systému se použije externí modul CSEZ-01/20, který se vloží do konektoru uvnitř výrobku. Modul se připojí na RF binární vstup (CBEU-02/02).

Instalace: Na strop nebo na krabici Ø 68 mm.

Signalizace: LED diodou na výrobku.

Výstup: Tranzistorový výstup CSEZ-01/20, akustický alarm 85 dB.

Napájení: 9 V baterie.



Obj. č.	Typ	Popis
110749	CSEZ-01/19	Detektor kouře s akustickým výstupem 85 dB, 9 V baterie
110770	CSEZ-01/20	Tranzistorový modul pro připojení CBEU-02/02

Okenní kontakty pro nástěnnou a závrtnou montáž

Funkce: Magnetický kontakt pro detekci otevření oken a dveří.

Provedení na povrch, resp. pro zapsutou montáž. Začlenění do RF systému přes bateriový binární vstup (CBEU-02/02).

Výstup: Spínací kontakt 0,5 A / 100 V DC.



Obj. č.	Typ	Popis
104922	CSEZ-01/06	Magnetický kontakt, montáž na povrch
104923	CSEZ-01/07	Magnetický kontakt, závrtný do rámu

Chytrá elektroinstalace xComfort

Střed. kryty pro RF tlačítka 55 x 55 mm - pro rámečky vybraných výrobců

Středové kryty	Kryt bez symbolů – MATNÉ				Kryt se symboly I a 0 – MATNÉ				
	Bílá	Krémová	Stříbrná	Antracitová	Jet černá	Bílá	Krémová	Stříbrná	Antracitová
RF tlačítka 55 x 55 mm pro rámečky jiných výrobců									
KRYT 2-bodový pro CTAA-01/04	CWIZ-01/01 126042	CWIZ-01/02 126043	CWIZ-01/03 126044	CWIZ-01/04 126045	CWIZ-01/09 195242	CWIZ-01/11 147589	CWIZ-01/12 147590	CWIZ-01/13 147591	CWIZ-01/14 147592
KRYT 4-bodový pro CTAA-02/04	CWIZ-02/01 126046	CWIZ-02/02 126047	CWIZ-02/03 126048	CWIZ-02/04 126049	CWIZ-02/09 195243	CWIZ-02/11 147593	CWIZ-02/12 147594	CWIZ-02/13 147595	CWIZ-02/14 147596
KRYT 8-bodový pro CTAA-04/04	CWIZ-04/01 126050	CWIZ-04/02 126051	CWIZ-04/03 126052	CWIZ-04/04 126053	CWIZ-04/09 195244	CWIZ-04/11 147597	CWIZ-04/12 147598	CWIZ-04/13 147599	CWIZ-04/14 147600
KRYT 2-bodový s LED pro CTAA-01/04-LED	CWIZ-01/01-LED 126054	CWIZ-01/02-LED 126055	CWIZ-01/03-LED 126056	WIZ-01/04-LED 126057		CWIZ-01/11-LED 147601	CWIZ-01/12-LED 147602	CWIZ-01/13-LED 147603	CWIZ-01/14-LED 147604
KRYT 4-bodový s LED pro CTAA-02/04-LED	CWIZ-02/01-LED 126058	CWIZ-02/02-LED 126059	CWIZ-02/03-LED 126060	CWIZ-02/04-LED 126061		CWIZ-02/11-LED 147605	CWIZ-02/12-LED 147606	CWIZ-02/13-LED 147607	CWIZ-02/14-LED 147608
KRYT 8-bodový s LED pro CTAA-04/04-LED	CWIZ-04/01-LED 126062	CWIZ-04/02-LED 126063	CWIZ-04/03-LED 126064	CWIZ-04/04-LED 126065		CWIZ-04/11-LED 147609	CWIZ-04/12-LED 147610	CWIZ-04/13-LED 147611	CWIZ-04/14-LED 147612

Chytrá elektroinstalace xComfort

Střed. kryty pro RF tlačítka 55 x 55 mm - pro rámečky vybraných výrobců

Středové kryty	Kryt bez symbolů – LESKLÉ						Kryt se symboly ▲ a ▼ – MATNÉ				
	Bílá	Zářivě bílá	Alpská bílá	Signal bílá	Krémová	Stříbrná	Červená	Bílá	Krémová	Stříbrná	Antracitová
RF tlačítka 55 x 55 mm pro rámečky jiných výrobců											
KRYT 2-bodový pro CTAA-01/04	CWIZ-01/31 172985	CWIZ-01/35 179598	CWIZ-01/37 184589	CWIZ-01/48 193990	CWIZ-01/32 172988	CWIZ-01/33 172991	CWIZ-01/36 184467	CWIZ-01/21 147613	CWIZ-01/22 147614	CWIZ-01/23 147615	CWIZ-01/24 147616
KRYT 4-bodový pro CTAA-02/04	CWIZ-02/31 172986	CWIZ-02/35 179599	CWIZ-02/37 184590	CWIZ-02/48 193991	CWIZ-02/32 172989	CWIZ-02/33 172992		CWIZ-02/21 147617	CWIZ-02/22 147618	CWIZ-02/23 147619	CWIZ-02/24 147620
KRYT 8-bodový pro CTAA-04/04	CWIZ-04/31 172987	CWIZ-04/35 179600	CWIZ-04/37 184591	CWIZ-04/48 193992	CWIZ-04/32 172990	CWIZ-04/33 172993		CWIZ-04/21 147621	CWIZ-04/22 147622	CWIZ-04/23 147623	CWIZ-04/24 147624
KRYT 2-bodový s LED pro CTAA-01/04-LED								CWIZ-01/21-LED 147625	CWIZ-01/22-LED 147626	CWIZ-01/23-LED 147627	CWIZ-01/24-LED 147628
KRYT 4-bodový s LED pro CTAA-02/04-LED								CWIZ-02/21-LED 147629	CWIZ-02/22-LED 147630	CWIZ-02/23-LED 147631	CWIZ-02/24-LED 147632
KRYT 8-bodový s LED pro CTAA-04/04-LED								CWIZ-04/21-LED 147633	CWIZ-04/22-LED 147634	CWIZ-04/23-LED 147635	CWIZ-04/24-LED 147636

Chytrá elektroinstalace xComfort

Střed. kryty pro RF tlačítka 55 x 55 mm - pro rámečky vybraných výrobců

Středové kryty	Kryt se symboly ▲ a ▼ – LESKLÉ					Kryt se symboly 1 a 0 – LESKLÉ						
	Bílá	Zářivě bílá	Alpská bílá	Signal bílá	Krémová	Stříbrná	Bílá	Zářivě bílá	Alpská bílá	Signal bílá	Krémová	Stříbrná
RF tlačítka 55 x 55 mm pro rámečky jiných výrobců												
	CWIZ-01/41 172994	CWIZ-01/45 179601	CWIZ-01/57 184595	CWIZ-01/58 193993	CWIZ-01/42 172997	CWIZ-01/43 173000	CWIZ-01/51 173003	CWIZ-01/55 179604	CWIZ-01/47 184592	CWIZ-01/38 193987	CWIZ-01/52 173006	CWIZ-01/53 173009
KRYT 2-bodový pro CTAA-01/04	CWIZ-02/41	CWIZ-02/45	CWIZ-02/57	CWIZ-02/58	CWIZ-02/42	CWIZ-02/4	CWIZ-02/51	CWIZ-02/55	CWIZ-02/47	CWIZ-02/38	CWIZ-02/52	CWIZ-02/53
	172995	179602	184596	193994	172998	173001	173004	179605	184593	193988	173007	173010
KRYT 4-bodový pro CTAA-02/04	CWIZ-04/41	CWIZ-04/45	CWIZ-04/57	CWIZ-04/58	CWIZ-04/42	CWIZ-04/43	CWIZ-04/51	CWIZ-04/55	CWIZ-04/47	CWIZ-04/38	CWIZ-04/52	CWIZ-04/53
	172996	172603	184597	193995	172999	173002	173005	179606	184594	193989	173008	173011

Chytrá elektroinstalace xComfort

Rámečky pro RF tlačítka 55x55 mm je možné použít pro tyto výrobce

Pro RF tlačítka 55x55 mm je možné použít kompatibilní rámečky vybraných výrobců.

Berker	Merten	Kopp	Jung	Elko	Gira	Siemens	Busch-Jaeager
B.7 Glas	M Plan Glas	Alaska	Acreation	Plus	Espilit	Delta miro	Carat *)
B.3	M Plan Metall III		Aplus	RS 16	Event	Delta line	Solo *)
B.1	M Plan II		A500		E22	Delta vita	Future Linear *)
S.1	M-Plan		AS		Profil 55	Delta profil *)	Future *)
B.Kvadrat	M-Star				E2		CZ Future *)
	M-Arc				Standard 55		Pur Edelstahl *)
	M-Smart						
	Atelier M						
	1-M						
 Montážní základna (součást RF tlačítka)  + Rámeček jiných výrobců  + RF nástěnné tlačítko Eaton 55x55 mm  + Sřídový kryt Eaton (mat / leskl)  =							*) použijte mezirámeček Busch-Jaeager

Rámečky uvedené na této straně nelze objednat v EATON. Dodáváme pouze středové kryty a RF tlačítka rozměru 55 x 55 mm.

Chytrá elektroinstalace xComfort

Středové kryty matné pro RF tlačítka 45 x 45 mm - NIKO design

Středové kryty matné	RF tlačítko	Cream	White	Light gray	Greige	Sterling	Anthracite	Bronze	Dark brown	White coated	Champagne coated	Black coated
RF tlačítka 45 x 45 mm design NIKO												
		100-00001 NIKO	101-00001 NIKO	102-00001 NIKO	104-00001 NIKO	121-00001 NIKO	122-00001 NIKO	123-00001 NIKO	124-00001 NIKO	154-00001 NIKO	157-00001 NIKO	161-00001 NIKO
2-BODOVÝ KRYT	CTAA-01/03 NIKO	100-00007 NIKO	101-00007 NIKO	102-00007 NIKO	104-00007 NIKO	121-00007 NIKO	122-00007 NIKO	123-00007 NIKO	124-00007 NIKO	154-00007 NIKO	157-00007 NIKO	161-00007 NIKO
4-BODOVÝ KRYT	CTAA-02/03 NIKO	100-00015 NIKO	101-00015 NIKO	102-00015 NIKO	104-00015 NIKO	121-00015 NIKO	122-00015 NIKO	123-00015 NIKO	124-00015 NIKO	154-00015 NIKO	157-00015 NIKO	161-00015 NIKO
8-BODOVÝ KRYT	CTAA-04/03 NIKO	100-00024 NIKO	101-00024 NIKO	102-00024 NIKO	104-00024 NIKO	121-00024 NIKO	122-00024 NIKO	123-00024 NIKO	124-00024 NIKO	154-00024 NIKO	157-00024 NIKO	161-00024 NIKO
2-BODOVÝ KRYT S LED	CTAA-01/03-LED NIKO	100-00033 NIKO	101-00033 NIKO	102-00033 NIKO	104-00033 NIKO	121-00033 NIKO	122-00033 NIKO	123-00033 NIKO	124-00033 NIKO	154-00033 NIKO	157-00033 NIKO	161-00033 NIKO
4-BODOVÝ KRYT S LED	CTAA-02/03-LED NIKO	100-00042 NIKO	101-00042 NIKO	102-00042 NIKO	104-00042 NIKO	121-00042 NIKO	122-00042 NIKO	123-00042 NIKO	124-00042 NIKO	154-00042 NIKO	157-00042 NIKO	161-00042 NIKO
8-BODOVÝ KRYT S LED	CTAA-04/03-LED NIKO	100-00042 NIKO	101-00042 NIKO	102-00042 NIKO	104-00042 NIKO	121-00042 NIKO	122-00042 NIKO	123-00042 NIKO	124-00042 NIKO	154-00042 NIKO	157-00042 NIKO	161-00042 NIKO

Poznámka: 8-bodové provedení tlačítek a středových krytů pouze do vyprodání zásob.

Chytrá elektroinstalace xComfort

Rámečky pro RF tlačítka 45 x 45 mm - NIKO design

Jedno- rámeček			Dvoj- rámeček	Troj- rámeček	Čtyř- rámeček	Pěti- rámeček	Barva
		Typ. ozn.	Typ. ozn.	Typ. ozn.	Typ. ozn.	Typ. ozn.	
Niko Original		100-76100 NIKO	100-76800 NIKO	100-76700 NIKO	100-76400 NIKO	100-76005 NIKO	Cream
		101-76100 NIKO	101-76800 NIKO	101-76700 NIKO	101-76400 NIKO	101-76005 NIKO	White
		102-76100 NIKO	102-76800 NIKO	102-76700 NIKO	102-76400 NIKO	102-76005 NIKO	Light grey
		104-76100 NIKO	104-76800 NIKO	104-76700 NIKO	104-76400 NIKO	104-76005 NIKO	Greige
Niko Intense		120-76100 NIKO	120-76800 NIKO	120-76700 NIKO	120-76400 NIKO	120-76005 NIKO	White
		121-76100 NIKO	121-76800 NIKO	121-76700 NIKO	121-76400 NIKO	121-76005 NIKO	Sterling
		122-76100 NIKO	122-76800 NIKO	122-76700 NIKO	122-76400 NIKO	122-76005 NIKO	Anthracite
		123-76100 NIKO	123-76800 NIKO	123-76700 NIKO	123-76400 NIKO	123-76005 NIKO	Bronze
		124-76100 NIKO	124-76800 NIKO	124-76700 NIKO	124-76400 NIKO	124-76005 NIKO	Dark brown
		150-76100 NIKO	150-76800 NIKO	150-76700 NIKO	150-76400 NIKO	150-76005 NIKO	Stainless steel on anthracite
		250-76100 NIKO	250-76800 NIKO	250-76700 NIKO	250-76400 NIKO	250-76005 NIKO	Stainless steel on white
Niko Pure		154-76100 NIKO	154-76800 NIKO	154-76700 NIKO	154-76400 NIKO	154-76005 NIKO	White steel
		161-76100 NIKO	161-76800 NIKO	161-76700 NIKO	161-76400 NIKO	161-76005 NIKO	Black steel
		157-76100 NIKO	157-76800 NIKO	157-76700 NIKO	157-76400 NIKO	157-76005 NIKO	Champagne steel
		155-76100 NIKO	155-76800 NIKO	155-76700 NIKO	155-76400 NIKO	155-76005 NIKO	Alu grey
		158-76100 NIKO	158-76800 NIKO	158-76700 NIKO	158-76400 NIKO	158-76005 NIKO	Alu black
		156-76100 NIKO	156-76800 NIKO	156-76700 NIKO	156-76400 NIKO	156-76005 NIKO	Bamboo

Rámečky lze kombinovat s 11 různými barvami středových krytů.



RF SMART stmivací aktory 250 a 500 W
řízení osvětlení vstřední vytváření světelných scén.
Směrová žárovka světelné zdroje - žárovky, transformátory,
stmivatelé kompaktní žárovky a LED žárovky 230 V.



RF Spínací aktory 10 a 16 A
spínání osvětlení, spotřebičů a ventilátorů,
ovládání vytápění, klimatizace, větracích techniky,
pohonů bran a výkonových stmivačů



RF Roletové aktory 6 A
ovládání rolety, žaluzie, markýzy, brány,
garážová vrata, směšovací ventily.
Bezpečnostní funkce při dešti a větru.



RF Analogové aktory 0/10 V, 1-10 V
pro řízení kotlů, směšovacích ventilů,
frekvenčních měničů, výkonových stmivačů
a elektronických předřadníků zářivek 1-10 V



RF Ethernet interface
jednotka ECI LAN zajišťuje spolehlivou
komunikaci RF systému pro rozvaděč kabelu
ethernet v rozsáhlých objektech



RF Smart Manager
chytrá jednotka pro řízení, vizualizaci
a ovládání RF systému xComfort
ze smartphonu a tabletu



RF Room Manager
zobrazovací a řídicí jednotka pro malé aplikace.
Možnost regulace topení/chlazení,
ovládání a zobrazení spotřeby energií.



USB skener xComfort
konfigurační nástroj
pro nastavení komfortních funkcí
systému xComfort z počítače



RF Binární vstupy
pro připojení běžných spínačů, okenních
a dveřních kontaktů, detektorů pohybu,
detektorů rozbití skla, požárních hlásičů, ...



RF Tlačítka
pro ovládání všech typů aktorů.
2, 4, 8 bodové provedení, rovněž se
zpětným hlášením pro potvrzení funkce.



RF Dálkové ovládače
pro ovládání všech typů aktorů.
Možnost regulace topení/chlazení,
ovládání a zobrazení spotřeby energií.




RF Detektor pohybu
spíná osvětlení při pohybu
a nízké intenzitě osvětlení,
využití pro bezpečnostní funkce



RF Multiaktor
podlahového vytápění
regulace vytápění nebo
chlazení až pro 12 místností.
Možnost spínání oběhového čerpadla.




RF pokojový termostat
s dotykovým displejem 55x55 mm
pro topení a chlazení, senzor teploty,
vlhkosti a intenzity, externí senzor
PT1000, dvě dotyková tlačítka



RF Teplotní senzory
RF pokojový termostat s vlhkostním a RF dvojité
teplotní vstupy měří vnitřní nebo venkovní teploty
a předávají tyto hodnoty pro regulaci vytápění



RF Analogové vstupy dvojité
0/10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, PT1000
umožňují měření vlhkosti, teploty, intenzity osvětlení,
kvality vzduchu - měření venkovní teploty, podlahové
teploty, technologických teplot topení, chlazení, TUV



RF Impulzní vstupy dvojité
pro napřímé měření spotřeby plynu,
vody, el. energie prostřednictvím
kontaktních / transformátorových SD výstupů



RF Měřicí senzory 16 A, 100 A
pro vyhodnocení spotřeby nebo výroby el. energie,
napětí a proudu. Přímé měření 3 W - 3680 W,
s externím měřicím senzorem 15 W - 23 kW



RF Router 868,3 MHz
umožňuje zvýšení dosahu
RF signálu mezi senzory a aktory,
pokud spojení je problematické



RF Zásuvkové adaptéry
spínání přenosných spotřebičů,
řízení osvětlení stojanových lamp,
PWM regulace el. přímotopu



Senzor zaplavení
akustické upozornění při úniku vody včetně
možnosti uzavření hlavního uzávěru vody



Senzor kvality vzduchu 0/10 V
detekuje znečištění ovzduší a přítomnost plynu CO₂.
Vhodný pro řízení větracích techniky
nebo spínání ventilátorů.



Senzor venkovní
teploty a vlhkosti 0/10 V
vhodný pro měření venkovní teploty a vlhkosti.
Použití najde nejen při řízení větracích techniky.



Detektor kouře
autonomní hlásič detekce kouře s optickou
signálizací a výstupem pro externí hlášení.
Nádobný pro každý byt a dům.